


Funkis elite



Mått	27 m	410 mm	27 m	110 mm
(mm):	40 m	610 mm	40 m	110 mm
	76 m	610 mm	76 m	110 mm



27 m	155 mm
40 m	210 mm
76 m	400 mm

Läsavstånd	27 m	40 m	76 m
	73 497 23	73 497 26	73 497 07
	73 497 24	73 497 27	73 497 08
	73 497 25	73 497 28	73 497 09
	73 512 40	73 512 43	73 512 46
	73 512 41	73 512 44	73 512 47
	73 512 42	73 512 45	73 512 48
Ryggplåt	73 497 17	73 497 18	73 497 16

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanentdrift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 499 32	401011000ATR (27 m)	LED	NiMH	2,8	Ja/Ja
73 499 33	401012000ATR (40 m)	LED	NiMH	3,7	Ja/Ja
73 415 91	401013000ATR (76 m)	LED	NiMH	4,5	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 499 36	401011000A (27 m)	LED		2,3	
73 499 37	401012000A (40 m)	LED		3,7	
73 415 92	401013000A (76 m)	LED		4,5	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

<230V 230V AC 230V DC	IP 20		
	1h		cd/m ² 80 11 cd/m ²
	AT		

UTFÖRANDE

Armaturstomme i vitlackerad stålplåt (RAL 9003). Stommen är utförd för såväl enkel- som dubbelsidig användning. Vid dubbelsidig armatur ersätts ryggplåten med piktogram. Funkis finns i 3 olika storlekar som är angivna efter läsavståndet 27, 40 & 76 meter.

Armaturerna fungerar väl som ersättning för tidigare modeller med lysrör (8, 13 och 18W) då de håller samma fysiska mått. Piktogram beställs separat. Ljuskälla ingår.

A-MODELL

För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS.

ATR-MODELL

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri. Armaturerna är utrustade med potentialfritt larmrelä.

MONTAGE

På vägg, gavel, pendel och i tak.