



Armatyrtyp Läsavståndet	24 m	Underhängande skylt 27 m
	73 510 56 PIKTOGRAM I SET!	73 500 85
	Ingår i 73 510 56	73 500 88
	Ingår i 73 510 56	73 500 88
		73 502 08

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

TILLBEHÖR

80 483 08	Lysrör 8 W standard
83 020 00	Lysrör 8 W longlife
73 509 58	Gavelkonsol
73 509 59	Takfäste
73 509 60	Pendel 500 mm
73 509 61	Pendel 1000 mm
73 509 62	Bollskydd
73 509 67	Skruvkit för underhängande skylt

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B	Ljusutbyte vid batteridrift
Permanent drift			Batteri			
73 509 51	401081000C	LED	NiMH	1,4	Ja/Ja	100%
73 509 52	401081108AT	8W/G5	NiMH	1,5	Ja/Ja	50%
73 509 53	401081000AT	LED	NiMH	1,4	Ja/Ja	100%
73 509 54	401081000ATXL	LED	NiMH	1,5	Ja/Ja	100%
Beredskapsdrift			Batteri			
73 509 55	401081108C	8W/G5	NiCd	1,4	Nej/Ja	32%
Central reservkraft						
73 509 56	401081000A	LED		1,2		
73 509 57	401081108A	8W/G5		1,2		
73 510 55	401081000ATXP	LED		1,2		

ATXL för anslutning till Elmax.
ATXP för anslutning till Elmax.

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

< 230V DC	IP 65	
		1h
100%	LED	cd/m ² 80 11 cd/m ²
AT	ATXL	ATXP

UTFÖRANDE:

Armaturstomme i slagtålig polykarbonat. Tre piktogram medföljer armatur för enkel-sidig hänvisning. Underhängande skylt beställs separat. Ljuskälla ingår.

A-MODELLERNA:

Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

C-MODELLERNA:

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall.

AT-MODELLERNA:

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall. Armaturen är även försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

8 watts AT armaturerna kan utrustas med potentialfritt larmrelä.

MONTAGE:

På vägg, gavel, pendel och i tak.

Vid underhängande skylt skall även skruvkit 73 509 67 användas.



50