

**E**

# BRITESPOT II

## NÖDLJUS

- Inbyggt batteri & självtest
- Central reservkraft
- Powerline Control
- Cloud Control
- Wireless Control
- Asset Book



### Nödljus

Britespot II är en serie nödbelysningsarmaturer med linser för öppen yta, utrymningsväg, hög höjd och med 30° vinkling för att kunna belysa säkerhetsutrustning som brandsläckare. Armaturen har en utbytbar ljuskälla i LED.

#### IP-klass

Armaturhuset har IP40, vilket är dimensionerande för utvändiga modeller. Elektronikboxen som fälls in är skyddad av en IP20 kapsling, vilket är dimensionerande för infällda modeller. Artikel 205852SC skiljer sig och är IP54-klassad.

#### Monteras

De utvändiga modellerna kan monteras i tak utan tillbehör, med kabelgenomföringar från sidan och ovanifrån. Armaturen kan även installeras med gavelfäste, på vägg för att få en lägre och mer servicevänlig installationshöjd. De infällda modellerna monteras i tak utan tillbehör, med dubbla kabelgenomföringar för möjlighet till överkoppling.

*Tillbehör hittar du på produktsidan på vår hemsida. Klicka på fliken "Tillbehör".*

### Produktdata

<b>Piktogram</b>	Ej hänvisning	<b>Monteras</b>	Se text i beskrivning ovan
<b>IP klass</b>	Se text i beskrivning ovan	<b>Reservkraft</b>	Batteri / Central reservkraft
<b>IK klass</b>	IK08	<b>Anslutningsspänning</b>	220-240V, 50-60Hz
<b>Skyddsklass</b>	I	<b>CE-märkt</b>	Ja
<b>Ljuskälla</b>	LED, 5000K	<b>Ytterhölje</b>	Polykarbonat
<b>Anslutningsplint</b>	Överkopplingsbar 2x2,5mm <sup>2</sup>	<b>Färg</b>	Vit
<b>Nöddriftstid</b>	1h / central reservkraft	<b>Inkoppling</b>	Beredskapsdrift / Permanentdrift

# BRITESPOT II

## Artikellista

Art. nr.	Ljusbild	Montering	Reservkraft / Nöddrift	Effekt	Luminans	Vikt	Övrigt
<b>Central reservkraft</b>							
106430	30° vinkling	Utvändig	Central reservkraft	3W	280 lm	0,17 kg	
106420	Öppen Yta/Hög höjd	Utvändig	Central reservkraft	3W	280 lm	0,17 kg	
105870	Utrymningsväg	Infälld	Central reservkraft	3W	280 lm	0,15 kg	
106410	Utrymningsväg	Utvändig	Central reservkraft	3W	280 lm	0,17 kg	
105865	Öppen yta	Infälld	Central reservkraft	3W	280 lm	0,15 kg	
106400	Öppen yta	Utvändig	Central reservkraft	3W	280 lm	0,17 kg	
<b>Batteribackup</b>							
206442DSC	Öppen yta/ utrymningsväg	Utvändig	NiMh 4,8V 2,0Ah	3W	280 lm	0,27 kg	
205872SC-Black	Utrymningsväg	Infälld	NiMh 4,8V 2,0Ah	3W	280 lm	0,25 kg	
206432SC	30° vinkling	Utvändig	NiMh 4,8V 2,0Ah	3W	280 lm	0,27 kg	
206422SC	Öppen Yta/Hög höjd	Utvändig	NiMh 4,8V 2,0Ah	3W	280 lm	0,27 kg	
205852SC	Öppen yta	Infälld	NiMh 4,8V 2,0Ah	2x3W	480 lm	0,25 kg	
205872SC	Utrymningsväg	Infälld	NiMh 4,8V 2,0Ah	3W	280 lm	0,25 kg	
206412SC	Utrymningsväg	Utvändig	NiMh 4,8V 2,0Ah	3W	280 lm	0,27 kg	
206402SC	Öppen yta	Utvändig	NiMh 4,8V 2,0Ah	3W	280 lm	0,27 kg	
205867SC	Öppen yta	Infälld	NiMh 4,8V 2,0Ah	3W	280 lm	0,25 kg	
205867SC-BLACK	Öppen yta	Infälld	NiMh 4,8V 2,0Ah	3W	280 lm	0,25 kg	


# BRITESPOT II

## Artikellista

Art. nr.	Ljusbild	Montering	Reservkraft / Nöddrift	Effekt	Luminans	Vikt	Övrigt
<b>Powerline Control</b>							
106430PC	30° vinkling	Utvändig	Central reservkraft	3W	280 lm	0,17 kg	
106420PC	Öppen Yta/Hög höjd	Utvändig	Central reservkraft	3W	280 lm	0,17 kg	
105870PC	Utrymningsväg	Infälld	Central reservkraft	3W	280 lm	0,15 kg	
106410PC	Utrymningsväg	Utvändig	Central reservkraft	3W	280 lm	0,17 kg	
105865PC	Öppen yta	Infälld	Central reservkraft	3W	280 lm	0,15 kg	
106400PC	Öppen yta	Utvändig	Central reservkraft	3W	280 lm	0,17 kg	
<b>Wireless Control</b>							
206432WLX	30° vinkling	Utvändig	NiMh 4,8V 2,0Ah	3W	280 lm	0,27 kg	
206422WLX	Öppen Yta/Hög höjd	Utvändig	NiMh 4,8V 2,0Ah	3W	280 lm	0,27 kg	
205872WLX	Utrymningsväg	Infälld	NiMh 4,8V 2,0Ah	3W	280 lm	0,25 kg	
206402WLX	Öppen yta	Utvändig	NiMh 4,8V 2,0Ah	3W	280 lm	0,27 kg	
206412WLX	Utrymningsväg	Utvändig	NiMh 4,8V 2,0Ah	3W	280 lm	0,27 kg	
205867WLX	Öppen yta	Infälld	NiMh 4,8V 2,0Ah	3W	280 lm	0,25 kg	
205862WLX	Utrymningsväg	Infälld	NiMh 4,8V 2,0Ah	2x3W	480 lm	0,25 kg	



Klicka på ikonen för att komma  
till produktsidan på hemsidan



040 - 94 60 20

[info@effekta.se](mailto:info@effekta.se)

[effekta.se](http://effekta.se)

Prästtorpsvägen 16  
341 51 Lagan

**EFFEKTA POWER SYSTEMS AB**  
NÖDBELYSNING & RESERVKRAFT